

撥打電話

- 拿起聽筒，或按下**耳機鍵***或**免提鍵**
- 輸入號碼然後按 **Send**
或
- 輸入號碼
- 按 **Dial**，拿起聽筒或按下**耳機鍵***

接聽電話

- 以揚聲器接聽電話，請按**免提鍵**
- 以聽筒接聽電話，請拿起聽筒
- 以耳機接聽電話，請按**耳機鍵***
- 要在通話中接聽新的來電，按 **Answer**，目前通話將會保留

結束通話

- 如欲結束通話，
- 將聽筒放回原位，或
 - 按**免提鍵**，或
 - 按**耳機鍵***，或
 - 按 **End Call**

保留通話

- 按**保留通話鍵**
- 要返回保留中的通話，按 **Resume** 或再次按**保留通話鍵**

收聽留言信箱

- 按**留言信箱鍵**
- 按 **Connect** 然後跟著指示
- 預設密碼為「0000」
或
- 使用任何電話致電至 3565 1234
- 輸入電話號碼及密碼

電話顯示 第一頁

Redial
重撥

Pickup
於同一組別內
代接電話

Mobile
從 MobileOffice
轉移通話

More
到電話顯示的
第二頁

內線顯示

一按撥號
(分配或撥打一按撥號號碼)

來電轉接

留言信箱

保留通話



**留言信箱
顯示燈**

一按撥號
(分配或撥打快速撥號號碼)

主頁鍵

通話記錄

左：已接來電
右：已撥電話
下：未接來電

耳機鍵*

免提鍵

靜音鍵

音量控制

電話型號：Polycom® VVX® 300

*需與類比(Analog)耳機連接

來電轉接

選擇預設轉接模式

- 按**主頁鍵** > **Settings** > **Basic** > **Preferences** > **9. Default Transfer Type**
- 揀選**諮詢轉接 (Consultative)** 或**直接轉接 (Blind)**

諮詢轉接 – 先和要轉接電話的對象進行通話

- 於通話中按**來電轉接鍵**
- 致電另一號碼
- 按 **Send**
- 轉接成功後再按**來電轉接鍵**

直接轉接 – 不需與轉接對象對談的情況下直接轉接電話

- 於通話中按**來電轉接鍵**，等候兩秒
- 按 **Blind**
- 致電另一號碼
- 按 **Send**

Infinite Voice - 標準服務計劃 快速使用手冊

召開電話會議

- 撥打第一個電話號碼
- 接通後，按 **More**
- 選擇 **Confrnc**
- 撥打另一個電話號碼
- 接通後，再按 **Confrnc**

來電轉駁

如欲啟動來電轉駁，

- 接通後，按 **Forward**
- 選擇啟動哪一種來電轉駁模式
- 輸入轉移之號碼
- 按 **Enable**

如欲關閉來電轉駁，

- 按 **Forward**
- 選擇關閉哪一種來電轉駁模式
- 按 **Disable**

一按撥號

如欲分配快速撥號號碼，

- 持續按鍵 3 秒
- 輸入名字及姓名
- 輸入聯絡號碼
- 按 **Save**

以快速撥號撥打電話，

- 按已分配之快速撥號鍵

電話顯示 第二頁

Forward

啟動來電轉駁

DND

啟動請勿騷擾功能
(停止電話繼續響鈴並把所有來電直接轉駁到留言信箱)

內線顯示

一按撥號

(分配或撥打一按撥號號碼)

來電轉接

留言信箱

保留通話



留言信箱 顯示燈

一按撥號

(分配或撥打一按撥號號碼)

主頁鍵

通話記錄

左：已接來電
右：已撥電話
下：未接來電

耳機鍵*

免提鍵

靜音鍵

音量控制

*需與類比(Analog)耳機連接

電話型號：Polycom® VVX® 300

詳細用戶指南 Polycom® VVX® 300

[只提供英文版]

請掃描



或 瀏覽以下網址

http://hkbnes.net/en/support/IV_UG.pdf