

NetTalk 網上電話增值服務使用簡介

	功能	啟動	取消
1	來電顯示按次暫停示號	按 133 + 電話號碼, 然後按 	-
2	按次取消來電顯示完全停止示號	按 1357 + 電話號碼, 然後按 	-
3	語音留言	按 	
4	來電自動轉駁		
	(a) 所有來電自動轉駁	按 * 81 + 電話號碼, 然後按 	按 # 81, 然後按 
	(b) 線路繁忙來電自動轉駁	按 * 82 + 電話號碼, 然後按 	按 # 82, 然後按 
	(c) 無人接聽來電自動轉駁	按 * 83 + 電話號碼, 然後按 	按 # 83, 然後按 
	(d) 所有來電自動轉駁到留言信箱	按 * 77, 然後按 	按 # 77, 然後按 
	(e) 線路繁忙來電自動轉駁到留言信箱	按 * 78, 然後按 	按 # 78, 然後按 
	(f) 無人接聽來電自動轉駁到留言信箱	按 * 79, 然後按 	按 # 79, 然後按 
5	拒接停止者	按 * 76, 然後按 	按 # 76, 然後按 
6	請勿干擾	按 * 96, 然後按 	按 # 96, 然後按 
7	來電候接	按 	-
8	簡速撥號	按 * + 一位數字代號(0-9) + # 然後按 	-
	設定簡速撥號	1. 按 * 92 2. 按 一位數字代號 (0-9) 3. 按 電話號碼 + # 4. 然後按 	-
9	電話會議	1. 輸入電話號碼 2. 然後按  3. 接通後, 輸入另一個電話號碼 4. 然後按  5. 接通後, 按 	-
10	約會提示	按 * 93 + 時間 (HHMM 24 小時制) + #, 然後按 	按 # 93, 然後按 
11	遙控來電自動轉駁	致電接駁號碼: 2136 8383	-
12	防擅用 IDD	1. 按 * 72 * 2. 輸入 4 位數字密碼 + 長途電話號碼 + # 3. 然後按  (預設密碼為 0000)	-

增值服務會根據您所選用的服務計劃提供。詳情請參考您的服務計劃及增值服務資料。您亦可瀏覽 <http://hkbnes.net>。